



Kit Segurança

Manual do Usuário
Instruções e Especificações

I2G0TH725

Obrigado por adquirir nosso produto. Para uma ótima performance e segurança, leia as instruções com cuidado antes de manusear os produtos. Guarde esse manual para futuras consultas.

Central Inteligente | Especificações Técnicas:

Potência: Micro-USB DC 9V/1A
Potência de Backup: 7,4V
Bateria de Lítio: 300mAh
Consumo de Energia: Corrente de Pico $\leq 200\text{mA}$
Corrente de Espera: $\leq 120\text{mA}$
Conexão Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2,4GHz
Segurança e criptografia: AES128
Armazenamento: Ali e Google Cloud
Temperatura de Operação: $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
Umidade de Operação: 10% ~ 95% RH
RF: 315/433/868/MHz (ev1527 330K Resistor/SC2262 4,7m Resistor)
Nível de Som do Alarme: 100dB (1m)
Certificações: Anatel, RoHS, CE, FCC
Dimensões: 80,8 x 80,8 x 35mm
Peso: 145g

Estrutura da Sirene



Sensor de Movimento | Especificações Técnicas:

Tipo de Bateria: Bateria de Lítio Recarregável.
Vida Útil da Bateria: 5 meses de duração com uma carga completa. Recarregável por mais de 100 vezes.
Frequência de Transmissão: 433MHz
Potência de Transmissão: 15mW
Distância de Transmissão: até 100m (sem barreiras)
Alcance de Detecção: 5m
Ângulo de Detecção: 150°
Temperatura de Operação: $-10^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$
Umidade de Operação: 10% ~ 90% RH

Sensor de Portas e Janelas | Especificações Técnicas:

Tipo de Bateria: Bateria de Lítio Recarregável.
Vida Útil da Bateria: 5 meses de duração com uma carga completa. Recarregável por mais de 100 vezes.
Frequência de Transmissão: 433MHz
Potência de Transmissão: 15mW
Distância de Transmissão: até 100m (sem barreiras)
Temperatura de Operação: $-10^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$
Umidade de Operação: 10% ~ 90% RH

Requisitos:

Smartphone com Android ou iOS.
Rede Wi-Fi na frequência de 2,4GHz

Advertência:

Leia todas as instruções e advertências antes de utilizar este produto. Todos os produtos foram submetidos a inspeção criteriosa de garantia de qualidade. Se você descobrir que seu dispositivo está excessivamente quente, emitindo odor, deformado, cortado ou gerando ou demonstrando um fenômeno anormal, interrompa imediatamente todo o uso do produto e entre em contato com o fabricante.

Itens inclusos na embalagem:

1 Central Inteligente
1 Sensor de Movimento
2 Sensores de Portas e Janelas
1 Controle Remoto
1 Carregador de Parede
1 Cabo Micro-USB
1 Manual

Como parear a Central Inteligente

1. Deslize o botão **Liga**, pressione a botão **Reset** uma vez, todas as quatro luzes acenderão, aguardando a transmissão do host.



2. Pressione o botão de **Reset** por 6 segundos até o indicador piscar lentamente. O dispositivo muda para o **Modo de Procura**.

3. Procure pelo aplicativo i2GO Home na loja de aplicativos correspondente ao seu smartphone e baixe o aplicativo. Disponível gratuitamente para Android e iOS, na Google Play e na AppStore respectivamente.

4. No aplicativo i2GO Home clique no botão + no canto superior direito da tela inicial para adicionar um novo dispositivo.



5. Na tela seguinte, selecione a Central Inteligente e siga os passos do aplicativo para conectar a Central Inteligente à rede Wi-Fi.



6. Caso não seja possível adicionar com os passos anteriores, utilize o Modo de Procura disponível na tela de adição de dispositivos. Clique no botão **Procurar Dispositivo** na parte superior e siga os passos até o final.

7. Quando o sinal é recebido, as 4 luzes piscam por 2 vezes, indicando que o pareamento foi bem-sucedido.

Nota: Pressione o botão **Reset** por 4 vezes para sair.

Pareamento para Alarme

1. Deslize o botão **Liga**, pressione o botão **Reset** uma vez, todas as quatro luzes acenderão. Em seguida, pressione o Controle Remoto para transmitir o sinal para a Central. A Central piscará 2 vezes indicando que foi pareada com sucesso. A Central pode ser combinada com no máximo 20 controles remotos.

2. Pressione o botão **Reset** novamente, o segundo indicador ficará aceso indicando que os sensores de porta e movimento podem ser adicionados. Pressionando o botão **Reset** pela terceira vez, o terceiro indicador acenderá, indicando estar no modo Em Casa. Pressione **Reset** pela quarta vez, o quarto indicador acenderá, indicando estar no modo de Emergência 24 horas. Se pressioná-lo mais uma vez, ele sairá e todas as luzes estarão apagadas.

Nota: até 20 sensores podem ser adicionados a cada modo.

Remover os sensores e o controle

Quando o alarme estiver desarmado, pressione o botão **Reset** por 3 segundos. As 4 luzes irão piscar 3 vezes e apagarão, indicando que os sensores e o controle foram removidos.

Não consigo conectar ao Wi-Fi

1. Verifique se seu smartphone está conectado a uma rede de 2,4GHz.
2. Verifique se a senha do Wi-Fi foi inserida corretamente.
3. Verifique se há sinal de internet na rede. Tente acessar sites e redes sociais. Se necessário reinicie o roteador ou contate sua operadora.

Precauções:

1. Este produto foi projetado somente para uso em ambientes internos.
2. Não instale em áreas úmidas ou expostas a água (como chuva, gotejamento e borrifos) e calor excessivo.
3. Cuidado ao utilizar cabos e carregadores de má qualidade.
4. Não instale ou manuseie com as mãos molhadas.

Garantia:

Estamos empenhados em fabricar produtos de mais alta qualidade. Para garantir isso, este produto está garantido contra defeitos de fabricação por 3 (três) anos, a partir da data de compra e apresentando o recibo original. Danos resultados do uso ou desgaste normal não estão cobertos por esta garantia.

05846-19-11765

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”.

ESTE PRODUTO CONTÉM O MÓDULO TYWE3S
CÓDIGO DE HOMOLOGAÇÃO **05846-19-11765**

Este produto está homologado pela ANATEL, sob o registro **05846-19-11765**, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

Importado e Distribuído por:
Samaúma Brands LTDA
CNPJ 16593757/0001-76 | Fone (11) 4562-4222
i2GO.com.br | i2GObr
Fabricado na China

